KODOWANIE

SIŁOWNIK OBROTOWY INTELIGENTNY Ex

4XI [1][2] – [3][4] – [5][6][7] – [8][9] – [10] **Ex**

Rodzaj pracy		↑
regulacyjny		**R**
regulacyjno - sterowniczy		**RS**
Moment znamionowy		↑
regulacyjny	20Nm	**a0**
regulacyjny	30Nm	**a**
sterowniczy	60Nm	
regulacyjny	60Nm	**b**
sterowniczy	120Nm	
regulacyjny	120Nm	**c**
sterowniczy	240Nm	

Prędkość [obr/min]	↑
4	**1**
5,6	**2**
8	**3**
11	**4**
16	**5**
22	**6**
32	**7**
41	**8**

Droga [obroty]		↑
od 1	do 50	**1**
od 51	do 120	**2**
od 121	do 1500	**3**
inne (podać w zamówieniu)		**9**

Sterowanie lokalne	↑
sterowanie lokalne przyciskami	**1**
sterowanie lokalne przyciskami i z aplikacji przez bluetooth	**2**

Dodatkowe wyposażenie elektroniczne	↑
brak dodatkowego wyposażenia elektronicznego	**0**
sprzęg szeregowy MODBUS	**1**
sprzęg szeregowy PROFIBUS (punkt-punkt)	**2**
regulator PI	**3**
inne (podać w zamówieniu)	**9**

Dodatkowe sygnały	↑
brak	**0**
2 programowalne przekaźniki położeń pośrednich	**1**
wyjście analogowe + wejście analogowe + wejście binarne	**2**
inne, do uzgodnienia	**9**

Wprowadzenie kabli	↑
bez wpustów kablowych (zaślepki 6 szt.)	**0**
wpusty kablowe "e" M25x1,5; M32x1,5 i 4 zaślepki	**1**
wpusty kablowe "e" M32x1,5; M32x1,5 i 4 zaślepki	**2**
wpusty kablowe "e" M25x1,5; M32x1,5; M32x1,5 i 3 zaślepki	**3**
wpusty kablowe inne (podać w zamówieniu jakie)	**9**

Dodatkowe wyposażenie elektryczne	↑
bez grzałki	**0**
grzałka z termostatem	**1**

Typ przyłącza	↑
tuleja przyłączeniowa B1 (wg normy PN-EN ISO 5210)	**0**
tuleja przyłączeniowa B3 (wg normy PN-EN ISO 5210)	**1**
tuleja przyłączeniowa adaptowana do armatury	**2**
przyłącze A	**3**

/Ke4XI 201805/

UWAGI:

1. W wyposażeniu standardowym siłownik inteligentny 4XI posiada:
   - sygnał zwrotny 4-20mA
   - podwójne wyłączniki drogi i momentu
   - sterowanie sygnałem 4-20mA
   - sterowanie sygnałem trójstawnym 24V
2. Rodzaj pracy RS oznacza rodzaj pracy S4 do maksymalnego momentu regulacyjnego i rodzaj pracy S2 do maksymalnego momentu sterowniczego.